

CH-970 Series

Maximum Connection 80 Sets

>> ก้านไมค์ยาว 70 ซม. <<

CH-970A

ชุดประธาน

- > ก้านไมโครโฟนความยาว 70 ซม.
- > มีวงแหวนไฟสว่างขณะพูด
- > มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- > มีสวิทช์ เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- > มีปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- > มีช่องต่อสัญญาณ Rec ไปยังเครื่องบันทึก 1 จุด
- > มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด
- > มีไฟ LED สว่างในขณะพูด
- > การทำงานของชุดประธานมีสวิทช์กดตัดการสนทนาของผู้ร่วมประชุม โดยไม่ตัดไมค์ของชุดประธาน
- > มีไฟ LED แสดงขณะที่กดสวิทช์ PRIORITY

CH-970B

ชุดผู้ร่วมประชุม

- > ก้านไมโครโฟนความยาว 70 ซม.
- > มีวงแหวนไฟสว่างขณะพูด
- > มีลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม
- > มีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN 8 ความยาว 2.5 เมตร
- > มีปุ่มวอลลุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังแต่ละตัว
- > มีช่องต่อสัญญาณ Rec ไปยังเครื่องบันทึก 1 จุด
- > มีช่องต่อหูฟังภายนอก 1 จุด
- > มีไฟ LED สว่างในขณะพูด

Specification

CH-970A & CH-970B

ชนิดของไมโครโฟน	Condenser
ระบบไฟเลี้ยง	12 - 18 VDC
มุมการรับสัญญาณ	ด้านหน้า
ความไวในการรับสัญญาณ	5.5 m Vrms
ความต้านทานของไมค์	3k Ω
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณ	THD น้อยกว่า 1%
พลาตอมของความถี่	100 Hz - 20 kHz
รับสัญญาณเสียงขาเข้า	สูงสุด 110 Db (SPL)
กำลังการขยายเสียง	800 mW
สวิทช์ไมโครโฟน	กดพูด-กดฟัง
สวิทช์ตัดเสียงชุดประชุม	กดตัด-กดดับ (เฉพาะ CH-9A)
ลำโพงกำลังขับ	3 Watts 8 Ω
ขนาด W x H x D (mm)	100 x 65 x 175
น้ำหนัก	900 g.
สายนำสัญญาณ 8 DIN	ความยาว 2.5 m

Specification

CH-9C

สัญญาณไมโครโฟน	1 ช่อง
ความไวสัญญาณไมค์	-55 dBu
สัญญาณรบกวน AUX	<-75 dBu
MIC	<-52 dBu
Conference	<-65 dBu
สัญญาณเสียงเพลง 1 ช่อง	ความไว -7 dBu
ความไวสัญญาณเสียงชุดประชุม	-10 dBu
ความถี่สัญญาณเตือน	555 Hz
สัญญาณออกสูงสุด	9 Vrms
มีสายต่อแหล่งจ่ายไฟ DIN 8	ยาว 12 เมตร
ปุ่มปรับไมค์ประชุมและเสียงเตือน	แยกอิสระ
สวิทช์กดตัดการทำงาน	เฉพาะผู้ร่วมประชุม
ขนาด W x H x D (mm)	430 x 66 x 197
น้ำหนัก	5.4 Kg

CH-9C

ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์

- > เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุม
- > สามารถต่อได้มากถึง 80 ชุด ต่อได้ 2 ช่องๆละ 40 ชุด
- > มีสวิทช์ตัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม Priority
- > มีสวิทช์เปิด-ปิด และสัญญาณไฟ LED แสดงการทำงานของระบบ
- > มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงพูดชุดประชุม
- > มีลำโพงมอนิเตอร์ในตัวพร้อมวอลลุ่มปรับเสียง
- > มีช่องต่อ MIC, AUX, Pre Out และ Rec Out อย่างละ 1 ช่อง
- > มีจุดต่อสัญญาณ CH-9A, CH-9B (DIN 8ขา) 2 ช่อง
- > มีจุดต่อสัญญาณ MT-600A/B, MC-520/530 แบบ DB 9ขา 2 ช่อง
- > มีสายสัญญาณแบบ DIN 8ขา ยาว 12 เมตร 1 เส้น เพื่อต่อกับชุดประชุม

การต่อชุดประชุม CH-970 Series

